

1 im Webbrowser (Internet Explorer/Mozilla Firefox, e.t.c.) folgende Adresse eingeben:
http://10.0.0.138

Anmeldung

Für den User admin ist kein Passwort erforderlich

Sprache: DE German

Benutzername: admin

Passwort (Gross-/Kleinschreibung):

OK

2 als Benutzername: admin eingeben und ohne Passwort: auf OK klicken

3 Auf der linken Seite im Menü auf Netzwerkverbindungen klicken

Netzwerkverbindungen

Name	Status
LAN Bridge	Verbunden
LAN Ethernet	Verbunden
LAN Ethernet 4	Kabel nicht verbunden
LAN Ethernet 3	Kabel nicht verbunden
LAN Ethernet 2	Kabel nicht verbunden
LAN Ethernet 1	Verbunden
LAN Wireless 802.11n Access Point	Verbunden
WAN PPPoA	Warten auf Verbindung (WAN DSL - Läuft)

4 auf WAN PPPoA klicken

Unsere Anschrift:

xpirio Telekommunikation & Service GmbH
Lakeside B04, 9020 Klagenfurt, Austria

5 das Register PPP auswählen

WAN PPPoA Eigenschaften

Allgemein Routing **PPP**

✓ Bei Bedarf (wird versucht zu verbinden, wenn Pakete gesendet werden)
Inaktive Zeit bevor aufgelegt wurde: 20 Minuten
Zeit zwischen den Wiederherstellungsversuchen: 0 Sekunden

Name:	WAN PPPoA
Gerätename:	ppp0
Status:	Warten auf Verbindung (WAN DSL - Läuft)
Netzwerk:	WAN
Zu Grunde liegendes Gerät:	WAN DSL
Verbindungsart:	PPPoA
Benutzername:	PPPoA
VPI.VCI:	8.48

Schliessen

6 Eingabe der von uns erhaltenen Benutzerdaten: Login-Name und Login-Passwort

WAN PPPoA Eigenschaften

Allgemein Routing **PPP**

PPP Authentication

Login-Name (Gross-/Kleinschreibung): abcde@dsl.at

Login-Passwort: ●●●●●●

- Unterstützt unverschlüsselte Passwörter (PAP)
- Unterstützt Challenge Handshake Authentifizierung (CHAP) (CHAP)
- Unterstützt Microsoft CHAP (MS-CHAP)
- Unterstützt Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2)

OK Anwenden Abbrechen

7 auf Anwenden klicken

Falls Sie noch weitere Fragen haben stehen wir gern telefonisch unter 05/77111000 oder unter der E-Mailadresse support@xprio.com zur Verfügung.

Das Xpirio Support-Team wünscht Ihnen viel Spaß beim Internet surfen!